

## Усилитель LSA-777DF


### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

арт. 109540057

LSA-777DF- балансный усилитель с низким уровнем собственных шумов. Предназначен для усиления сигнала и компенсации потерь в кабеле при приеме цифрового и аналогового телевизионного вещания. Усилитель является электронным компонентом телевизионных антенн компании LOCUS.

#### Установлен в антеннах:

Меридиан-07AF TURBO L025.07DT  
 Меридиан-12AF TURBO L025.12DT  
 Меридиан-60AF TURBO L025.60DT  
 Эфир-08A L035.08DKK  
 Эфир-08AF Turbo L035.08DT  
 Эфир-18AF Turbo L035.18DT



### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Используйте усилитель только по назначению.

Усилитель предназначен для эксплуатации в корпусе антенны на улице при температуре  $-40^{\circ}\text{C}..+60^{\circ}\text{C}$ . Изготовитель гарантирует эффективную работу усилителя только в антеннах компании LOCUS при соблюдении требований по установке.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Диапазон рабочих частот, МГц	470 - 862
Коэффициент усиления, дБ	20
Коэффициент шума, дБ, не более	0,7
Волновое сопротивление, Ом	75
Тип разъема подключения	розетка, тип F
Напряжение электропитания, В	$5 \pm 0,3$
Ток потребления, мА, не более	45
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	50x37x27

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Усилитель LSA-777DF, шт.	-1
Паспорт, шт.	-1
Упаковка, шт.	-1

## УСТАНОВКА В АНТЕННУ

1. Снимите антенну с мачты.
2. Демонтируйте петлевой вибратор, открутив винты.
3. Снимите крышку, выкрутив три самореза.
4. Открутите гайку крепления усилителя. Снимите шайбы.
5. Установите новый усилитель.
6. Выполните сборку в обратном порядке.



## ХРАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранение и транспортирование при температуре от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  при максимальной относительной влажности до 85% при  $+25^{\circ}\text{C}$  при условии защиты от солнечного излучения и осадков. Остальные условия в соответствии с категорией 2 по ГОСТ15150-69.

## СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок службы - 8 лет. Изделие может быть утилизировано как бытовые отходы.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть при соблюдении требований эксплуатации.

### Изготовитель:

АО «МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ»  
Россия, 142517, Московская область,  
Павлово-Посадский район,  
д. Улитино, д.81  
Сайт: <http://met-izdel.ru>  
E-mail: [info@met-izdel.ru](mailto:info@met-izdel.ru)

Печать ОТК  
Дата изготовления

Печать торговой  
организации, дата продажи



Произведено в России

